



85656289

**KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink S.1/B.3/B.7
polarweiß, glänzend**

Betriebsspannung	3 V=
Batterie-Lebensdauer ca.	5 Jahre
Funk-Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Funk-Kanäle	4
quicklink Verknüpfungen max.	20 Sender/Empfänger
Funk-Sendeleistung <	10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld) max.	100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.	30 m
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
Aufbauhöhe	14 mm
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED	Ja
mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430	Ja
mit Konfigurations-LED und Taste	Ja
werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten	Ja
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2	Ja
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung	Ja
obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart	Ja
Für die Funk-Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.	Ja