



85608100

KNX-Funk Handsender 18 Kanal mit Beschriftungsfeld KNX Funk weiß/dunkelblau

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations-LED
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Kanalgruppen-Umschalter
- mit bewegungs- und betätigungsabhängiger Beschriftungsfeld-Beleuchtung
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.



Technische Merkmale

Betriebsspannung	6 V DC
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Anzahl Funk-Kanäle	18
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Betriebstemperatur	0/45 °C
Abmessungen (L x B x H)	133,6/50,2/16 mm
Farbe-aufgelöst	weiß/dunkelblau