




94201909

**Funk-Wächter 180 flach S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt**

- netzunabhängig
- der Kanal kann beliebig vielen Funk Empfängern zugeordnet werden
- mit roter Sende- und Batteriestatus-LED
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2450
- Schraubbefestigung über Tragplatte möglich
- Montage mit Rahmen auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen
- mit Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel und Klebepad
- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90°
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
- Nicht für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen die Anwesenheit und Personenbewegung ein Funk Signal an das Funk Wächter-Leistungsteil AP oder andere Funkbus Empfänger.



Technische Merkmale

Betriebsspannung	3
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 3
Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk Sendefrequenz	433,42 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Nennmontagehöhe	1,1 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 60 m
Reichweite frontal	≈ 10 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 10 x 12 m
Erfassungswinkel	180 °
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20/100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 0/80 lx
Betriebstemperatur	5/45 °C
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Haupt-Designlinie	BERKER S.1/B.3/B.7
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt