



1789909



Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor Funkbus polarweiß, matt

- mit Handbetätigung Ein/Aus
- Funk Signal eingelernter Funk Wächter bewirkt Einschalten für 1 min (nachtriggender)
- mit roter Kontroll-/Programmier-LED
- Abrufen der Lichtszenen nur über Funk Sender
- mit 5 Lichtszenen für Ein/Aus
- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- mit Ersatzsicherung
- Bei EVG und Energiesparlampen mit zu hohen Einschaltströmen sind Einschaltstrom-Begrenzer Best.-Nr. 185 zu verwenden.
- Für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
konventionelle Trafos	750 VA
elektronische Trafos	750 W
- in duo-Schaltung	1000 W
- unkomensiert	500 VA
- parallelkompensiert	400 W
Funk Empfangsfrequenz	433,42 MHz
Anzahl einlernbarer Funksender	30
Aufbauhöhe	34,5 mm
Feinsicherung	T 6,3 H 250 V
Betriebstemperatur	-20/55 °C
Abmessungen (B x H x T)	70/136/72 mm
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt