



75313005

Steuereinheit 3fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG KNX lichtgrau

- mit Handschalter pro Kanal für Ein/Aus und Statusanzeige
- mit Programmier-LED
- Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
- Busanschluss über Anschlussklemme
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit roter Programmier-LED und roter Status-LED
- zum Schalten und Steuern von EVG und 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W
- mit potenzialfreien Schließerkontakten
- mit Schraubklemmen

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Schaltstrom	16 A
Steuerstrom	je Kanal 100 mA
kapazitive Last	1000 W , 140 µF
- QT-FH 1 x 28 W	17
- QT-FH 2 x 28 W	17
- QT-FQ 2 x 80 W	11
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Aufbauhöhe ab Hutschiene	58 mm
Abmessungen (B x H x T)	72/90/65 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Farbe-aufgelöst	lichtgrau
Eingangs-Leitungslänge	max. 500 m bei 0,5 mm ²
Schnittstelle	nach DIN EN 61347-2-3