



85606100

**KNX-Funk Handsender 4 Kanal mit Beschriftungsf., polarweiß, glänzend/grau, matt**

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations-LED
- mit seitlichen Verriegelungstasten
- mit Konfigurations-Taste
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Schlüsselring zum Anhängen
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.



IP50

Technische Merkmale

Betriebsspannung	6 V DC
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Anzahl Funk-Kanäle	4
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Betriebstemperatur	-10/45 °C
Abmessungen (L x B x H)	83/46,5/15,8 mm
Farbe-aufgelöst	polarweiß/grau, glänzend/matt