



**Funk-Handsender Mini Funkbus anthrazit, matt**

- jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden
- mit roter Sende- und Batteriestatus-LED
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2032
- je 2 Tasten pro Kanal für Ein/Aus, Auf/Ab, Dimmfunktion
- Für die batteriebetriebene Funk Fernbedienung aller zugeordneten Funkbus Empfänger.

Technische Merkmale

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Betriebsspannung                | 3 V DC         |
| Lebensdauer Batterie [Jahre]    | ≈ 5            |
| Anzahl Funk-Kanäle              | 2              |
| Funk Sendefrequenz              | 433,42 MHz     |
| Funk Sendeleistung              | < 10 mW        |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld) | max. 30 m      |
| Betriebstemperatur              | 0/55 °C        |
| Abmessungen (L x B x H)         | 73/40/19 mm    |
| Haupt-Designlinie               | FUNKBUS        |
| Farbe-aufgelöst                 | anthrazit matt |

2769



IP20