



85145183

**KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt**

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Funk-Kanäle	2
quicklink Verknüpfungen max.	20 Sender/Empfänger
Funk-Sendeleistung <	10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld) max.	100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.	30 m
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
relative Luftfeuchte	0 - 65 % keine Betauung
niedriger Eigenenergiebedarf	Ja
mit Demontageschutz	Ja
Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte	Ja
Speicherung von Szenen sperrbar	Ja
mit Konfigurations-LED und Taste sowie Funktionswerkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten	Ja
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2	Ja
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar	Ja
Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung	Ja
obere und untere Bedienfläche auf 1fach Einsätzen	Ja
Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei	Ja
LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige	Ja
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)	Ja
Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart	Ja
ETS Zusatz-Funktionen: Taster, Zustandsanzeige, Für Betätigung über Taste und Funk-Sender.	Ja