




94550200

**Funk-Universaldimmer Up Funkbus grau, matt**

- Funk Signal eingelernter Funk Wächter bewirkt Einschalten für 1 min (nachtriggend)
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- Abrufen der Lichtszenen nur über Funk Sender
- mit 5 Lichtszenen für Ein/Aus, Dimmwert
- mit Programmieraste und roter Programmier-LED
- Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- konfektioniert, mit Leitungen
- Nicht für Universal-Leistungszusatz Plus REG geeignet.
- Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos gegeben.
- ~~Nicht für Universal-Leistungszusatz Plus REG geeignet.~~
- ~~Nicht für konventionelle Trafos geeignet. Nur für elektronischen Trafos anschließen.~~
- Für fernbedientes Schalten und Dimmen von Beleuchtung.



IP20

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	433,42 MHz
Anzahl einlernbarer Funksender	30
230 V Glüh- und Halogenlampen	50/210 W
dimmbare, konventionelle Trafos	50/210 VA
elektronische Trafos	50/210 W
Anzahl Tronic- oder Leistungszusätze EB (R, L) - bei gleicher Lastart	max. 10
Leitungslänge	≈ 210 mm
Betriebstemperatur	0/55 °C
Abmessungen (Ø x H)	53/28 mm
Farbe-aufgelöst	grau matt