



41096089



**Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Q.1/Q.3 polarweiß, samt**

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
- weißes LED-Licht
- lange Lebensdauer der LED
- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
- Achtung!  
Artikel mit speziellem UP-Einsatz.  
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx
Bauart	nach DIN 49440
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Farbe-aufgelöst	polarweiß samt