




94500200

Funk-Schaltaktor 4fach REG Funkbus lichtgrau, matt

- zum Schalten von z. B. 4 unabhängigen Lasten
- mit Handbetätigung Ein/Aus pro Kanal
- Funk Signal eingelernter Funk Wächter bewirkt Einschalten für 1 min (nachtriggernd)
- mit 4 roten Kontroll-/Programmier-LEDs
- Abrufen der Lichtszenen nur über Funk Sender
- mit 5 Lichtszenen für Ein/Aus pro Kanal
- für verschiedene Außenleiter geeignet
- mit potenzialfreien Schließkontakten
- über die REG-Datenleitung empfangene Signale werden verarbeitet
- mit Steckklammern für REG-Datenleitung
- mit Schraubklammern
- Bei EVG und Energiesparlampen mit zu hohen Einschaltströmen sind Einschaltstrom-Begrenzer Best.-Nr. 185 zu verwenden.
- Für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher.
- Nur in Verbindung mit Funk Empfänger REG zu verwenden.



Technische Merkmale
Neutralleiter erforderlich!

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
konventionelle Trafos	1000 VA
elektronische Trafos	1500 W
- in duo-Schaltung	2300 W
- unkompensiert	1200 VA
- parallelkompensiert	920 W
Betriebstemperatur	0/45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	1,5/4 mm ²
Aufbauhöhe ab Hutschiene	63 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Abmessungen (B x H x T)	72/90/70 mm
Farbe-aufgelöst	lichtgrau matt