



48046089



### Steckdose SCHUKO/USB A-C Q.1/Q.3, polarweiß samt

Steckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A und Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

- zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
- mit USB-Buchsen Typ A + Typ C
- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- mit Steckklemmen
- ohne Aufdruck
- für Unterputz- und Hohlwandmontage
- erhöhter Berührungsschutz

### Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	polarweiß samt
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Thermoplast
Betriebstemperatur	5...35 °C
Erhöhter Berührungsschutz	nach DIN VDE 0620-1
Nennstrom	16 A
Ausgangsspannung	4dots75...5dots25 V DC
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Leiterquerschnitt (flexibel)	1dots5...2dots5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	1dots5...2dots5 mm <sup>2</sup>