



286710

Tronic-Drehdimmer Hauselektronik

Betriebsspannung	230/240 V~
Frequenz	50 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen	20 - 360 W
elektronische Trafos	20 - 360 W
Universal-Leistungszusätze max.	10 à 500 W
Tronic-Leistungszusätze Eb max.	10
Achsmaß Durchmesser	4 mm
mit Druck-Aus-/Wechselschalter	Ja
lampenschonender Softanlauf	Ja
kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische	Ja
Phasenabschnitt	Ja
erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus	Ja
mit Schraubklemmen	Ja
Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos gegeben.	Ja