



75492002

**IP54**

**Helligkeits- und Temperatursensor Ap KNX polarweiß**

- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme
- pro Kanal logische UND-Verknüpfung der Grenzwerte einstellbar
- zusätzlicher Sonnenschutzkanal mit Objekten zur Jalousiesteuerung
- 4 unabhängige Kanäle mit eigenen Grenzwerten zur Verarbeitung von Helligkeit und/oder Temperatur
- pro Kanal Teach-Objekt für Helligkeitsgrenzwert

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Messbereich Temperatur, linear	-25/55 °C
Betriebstemperatur	-25/55 °C
Abmessungen (B x H x T)	72/110/54 mm
Farbe-aufgelöst	polarweiß